

## 1. Anrufweiterleitung (sofort)

### 1.1 Einrichtung:



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung



**andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll



Raute-Taste drücken



Hörer auflegen

### 1.2 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



**andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



Hörer auflegen

### 1.3 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählen abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung







**andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung





Hörer auflegen

## 2. Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit



### 2.1 Einrichtung:

	Hörer abnehmen und Wählen abwarten
<b>* # * 6 1 *</b>	<b>FRITZ!Box</b> Tastenfolge eingeben
<b>* 6 1 *</b>	<b>andere Box</b> Tastenfolge eingeben
	Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll
<b>*</b>	Stern-Taste drücken
	Dauer in Sekunden eingeben bis weitergeleitet wird (min. 5, max. 90)
<b>#</b>	Raute-Taste drücken
	Hörer auflegen

### 2.2 Aktivierung:

	Hörer abnehmen und Wählen abwarten
<b>* # * 6 1 #</b>	<b>FRITZ!Box</b> Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
<b>* 6 1 #</b>	<b>andere Box</b> Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
	Hörer auflegen

### 2.3 Deaktivierung:

	Hörer abnehmen und Wählen abwarten
<b>* # # 6 1 #</b>	<b>FRITZ!Box</b> Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
<b># 6 1 #</b>	<b>andere Box</b> Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
	Hörer auflegen

## 3. Anrufweiterleitung bei besetzt

### 3.1 Einrichtung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung



**andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll



Raute-Taste drücken



Hörer auflegen

### 3.2 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



**andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



Hörer auflegen

### 3.3 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



**FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



**andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

## 4. Dauerhafte Rufnummernunterdrückung

### 4.1 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

**\* # \* 3 1 #** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung

**\* 3 1 #** **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Hörer auflegen

### 4.2 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

**\* # # 3 1 #** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung

**# 3 1 #** **andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

## 5. Statusabfrage der jeweiligen Funktion:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

**\* # \* # Code #** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)

**\* # Code #** **andere Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



Hörer auflegen

## 6. Aktivierung der Funktion, wenn sie aktuell deaktiviert ist und umgekehrt:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

**\* # \* \* Code #** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)

**\* \* Code #** **andere Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



Hörer auflegen

## 7. Zurücksetzen aller Dienstmerkmale (generelle Deaktivierung):



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

---

**\* # # 0 0 1** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben

---

**# 0 0 1** **andere Box** Tastenfolge eingeben



Hörer auflegen

## 8. Zusammenfassung der Kürzel (Codes):

---

**2 1** Anrufweiterleitung (CFU)

---

**6 1** Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit (CFNR)

---

**6 9** Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB)

---

**3 1** Rufnummernunterdrückung (CLIR)

---

## Wichtiger Hinweis für den Einsatz ohne FRITZ!Box:

Falls bei der Deaktivierung von Leistungsmerkmalen Probleme auftreten, kann anstelle der Tastenfolge **# Code #** auch die Tastenfolge **\* \* Code #** verwendet werden.

Beispiel: Deaktivierung CLIR (wenn aktiv) anstelle **# 3 1 #** → **\* \* 3 1 #**